

KU3IDES5 – USB3.0 převodník pro IDE a SATA disky

Převodník USB3.0 pro IDE nebo SATA disky slouží k jednoduchému připojování IDE nebo SATA pevných disků do počítače přes USB port. Převodník má k dispozici 1xSATA konektor, 1x40pin IDE konektor.

Naleznete v balení s výrobkem

Zkontrolujte si, prosím, že Vaše balení obsahuje:

- Převodník USB3.0 pro IDE a SATA disky
- Napájecí adaptér 230V/12V s vypínačem
- Napájecí kablík s bílým konektorem a redukcí na 2.5“ IDE HDD 44pin konektor
- Napájecí kablík s bílým konektorem a redukcí na 5.25“ Molex napájení pro 3.5“ HDD IDE

Instalace zařízení

1. Zapojte IDE nebo SATA disk do převodníku
2. Pokud zapojujete IDE disk 3.5“, použijte přiloženou napájecí redukci na 5.25“ konektor pro jeho napájení (zapojí se do redukce USB3.0)
3. Pokud chcete připojit 2.5“ IDE HDD, použijte přiloženou redukci z balení. Na jedné straně ji zapojte do HDD (pin č.1 je na redukci označen – nutno dodržet!) a na straně druhé do převodníku USB3.0.
4. Zapojte napájecí adaptér do sítě 230V, poté ho zapojte do USB 3.0 redukce.
5. Zasuňte USB3.0 konektor do PC
6. Zapněte vypínač u napájecího zdroje
7. USB3.0 převodník se sám automaticky nainstaluje, není potřeba instalovat žádný další SW a je možno ho začít používat.